

## Kompatibilität unserer LED-Leuchten inkl. Betriebsgerät (DC) mit nachfolgenden Dimmern (DC-Phasen Dimmer)

Ausgenommen sind die Leuchten mit AC Kennzeichnung, KIVO 140 AC und VIOR AC.

Grundsätzlich können beliebige Phasendimmer verwendet werden, jedoch sollte folgendes beachtet werden:

- KEINE LED-UNIVERSAL PHASENDIMMER, diese funktionieren nicht mit den Betriebsgeräten.
- Es sollten Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Dimmer verwendet werden, KEINE Phasen-/Phasenabschnitt-Kombidimmer.
- RL (Phasenanschnitt) oder RC (Phasenabschnitt), nicht RLC (Kombi) Dimmer.
- VIOR bold funktioniert nur mit RC (Phasenabschnitt) Dimmern

| Dimmer alle Länder (exkl. Schweiz) |                           | Dimmer nur Schweiz / |                                                |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Busch                              | RL: 2247 U*<br>RC: 6519 U | Feller               | RL: 40600.RL.FX54.61*<br>RC: 40300.RC.FX.54.61 |
| Berker                             | RL: 85421100*             | Hager                | RL: 548.702.008*<br>RC: 548.722.008            |
| Jung                               | RC: 211 GDE               |                      |                                                |

\* funktioniert nicht für VIOR bold

Bedingt durch unterschiedliche Elektroinstallationen, Änderungen an den Produkten seitens der Dimmer-Hersteller sowie durch die gleichzeitige Verwendung verschiedener Leuchten an einer Installation kann das Dimmverhalten trotzdem eingeschränkt sein. Unsere Empfehlungen stellen daher keine Garantie und keine Gewährleistung dar. / Feb. 2026