

# Dimmerliste PhasemDIM Deutschland

RIBAG

Familie	Leuchtentyp	Artikelnummer	Berker Universal-Tastdimmer, 85421200	Berker Universal-Drehdimmer, 2973	Berker, Universal-Drehdimmer Komfort, 296110	Jung Drehdimmer Universal LED, 1731DD	Jung Tastdimmer Standard LED, 1710DE	Jung Tastdimmer Standard LED, 1711DE	Busch-Jaeger LED-Tastdimmer-Einsatz 2-100W, 6526U	Busch-Jaeger LED-Drehdimmer-Einsatz 2-100W, 6523 U-102
ARVA	Baldachin zu Pendelleuchte 270	4110.250.01__D	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ARVA	Baldachin zu Pendelleuchte 440	4110.420.01__D	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ARVA	Externes Betriebsgerät zu Pendelleuchte 270	915.028.700 D	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ARVA	Externes Betriebsgerät zu Pendelleuchte 440	915.036.800 D	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
CUBO	Wandleuchte	4055.___D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
KIVO	Deckenleuchte 270	4123.250.___D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
KIVO	Baldachin zu Pendelleuchte 270	4111.250.01__D	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
KIVO	Externes Betriebsgerät zu Pendelleuchte 270	915.028.700 D	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
KIVO	Externes Betriebsgerät zu Decken- und Pendelleuchte 140	915.016.350 D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
KIVO	Deckenleuchte 140 AC	4123.120.___D	✓	-	-	-	-	-	-	-
MILUM	Anbauleuchten Lightline	4160.___D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MILUM	Einbauleuchten Lightline	4161.___D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MILUM	Betriebsgerät Lightline	4164.060 D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MILUM	4er LED-Modul Downlight	4166.___D	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MILUM	8er LED-Modul Downlight	4165.___D	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MILUM	8er LED-Modul Wallwasher	4170.060.___D	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MILUM	2 x 8er LED-Modul Wallwasher	4170.120.___D	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MILUM	Pendelleuchtenelement DC für Tragschiene, 15 W	4164.060.350__D	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MILUM	Pendelleuchtenelement DC für Tragschiene, 30 W	4164.060.700__D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
SPARK	Externes Betriebsgerät zu allen SPARK Varianten	915.021.450 D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
VERTICO	Externes Betriebsgerät für Anbaustrahler	915.016.350 D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
VIOR	Externes Betriebsgerät für VIOR DC	915.016.350 D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
VIOR	Deckenleuchte AC	414__012__D	✓	-	-	-	-	-	✓	-
VIOR	Bold Betriebsgeräte Einheit PhasemDIM	4183.__2 D	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

**Legende Modus**

✓	R,L Modus automatisch
✓	Universal, R,L,C,LED
✓	LED-Phasenabschnitt
✓	LED-Phasenanschnitt
✓	Gemischt

Bedingt durch unterschiedliche Elektroinstallationen, Änderungen an den Produkten seitens der Dimmer-Hersteller sowie durch die gleichzeitige Verwendung verschiedener Leuchten an einer Installation kann das Dimmverhalten trotzdem eingeschränkt sein. Unsere Empfehlungen stellen daher keine Garantie und keine Gewährleistung dar. Für Druckfehler, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Produktinformationen übernimmt die RIBAG Licht AG keine Haftung.